

08/05-1

Datenblatt und Anschlußplan

## **FADESTRIP-6 LED-Color-Fader Modul ROT BLAU GRÜN**

mit 6 ultrahellen Leuchtdioden, 24 Programme wählbar, Geschwindigkeit einstellbar



### **LED Farbwechsler 6**

Für den Betrieb mit Batterie (zum Beispiel eine 9-Volt-Batterie) oder Netzteil  
24 Programme wählbar  
Geschwindigkeit einstellbar  
Bestückt mit ultrahellen Leuchtdioden  
Für den Einbau in diverse Deko-Artikel,  
für Effektbeleuchtungen usw.



**In der Dunkelheit in über 500 Metern  
Entfernung noch sichtbar!**

### **Technische Daten:**

Betriebsspannung: 9 Volt bis 15 Volt DC

Programme: 24

Programmumschaltung: kurzzeitiges Drücken des Programmier-tasters

Speichern: Taster min. 3 Sekunden festhalten

Geschwindigkeit: mit Regler einstellbar

Bestückung: 2 ultrahelle Leuchtdioden 10.000 mcd rot

2 ultrahelle Leuchtdioden 14.000 mcd grün

2 ultrahelle Leuchtdioden 7000 mcd blau

Stromaufnahme: ca. 30 mA max. bei Farbwechsel

ca. 68 mA max., alle 3 Farben an

Abmessungen (bestückt mit 5mm-LEDs):

13mm (B) x 68mm (L) x 12mm (H)

Anschluß: 9-Volt-Clip

### **Anschlußplan:**

**Geschwindigkeit  
Programmtaster**



**+ 9-15 Volt**

**-**

Andere Versionen auf Anfrage.

Für Sonderanfertigungen teilen Sie uns  
bitte Ihre Wünsche mit.

Anwendungsbeispiele finden Sie unter: <http://www.a1w.de/html/led-fader.html>

Stand: 08/05 -Änderungen vorbehalten-

Auch im Vertrieb der Dotlight GbR. Homepage: <http://www.dotlight.de>  
A1W® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Alois Wolf, D-56457 Westerburg  
Homepage: <http://www.A1W.de> E-Mail: [info@A1W.de](mailto:info@A1W.de)